

CUADROS ELÉCTRICOS

PARA EQUIPOS DE PRESIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Armario: 1,2,3 bombas en arranque directo, caja de material plástico IP55. Resto de gama en armarios metálicos.
- Arranque directo hasta 5,5 cv. Arranque estrella-triángulo a partir de 7,5 cv. Los equipos de 7,5 cv se pueden elegir en las dos versiones.
- Interruptor general, en todos los cuadros con armario metálico
- Alternancia de bombas
- Protección por disyuntores térmicos hasta 25 A, con fusibles y relé térmico el resto.
- Selectores MAN-0-AUT y pilotos de marcha y disparo térmico.
- Aparellaje SCHNEIDER o similar



OPCIONES

- Amperímetros, cuenta-horas por bomba. Voltímetro general.
- CLT, salidas libres de tensión.
- Arrancadores suaves
- Armarios de poliéster

Cuadros Monofásicos 230 V				
Cuadros de 1 bomba	Cuadros de 2 bombas	CV	Arranque	Regulación
Referencia	Referencia			
IDP1D0,5M	IDP2D0,5M	0,5	Directo	2,5 - 4 A
IDP1D1M	IDP2D1M	1	Directo	4 - 6,3 A
IDP1D1,5M	IDP2D1,5M	1,5	Directo	6,3 - 10 A
IDP1D2M	IDP2D2M	2	Directo	9 - 14 A

Cuadros Trifásicos 400 v III + N				
Cuadros de 1 bomba	Cuadros de 2 bombas	CV	Arranque	Regulación
Referencia	Referencia			
-	IDP2D1T4	1	Directo	1,6 - 2,5 A
IDP1D1,5T4	IDP2D1,5T4	1,5	Directo	2,5 - 4 A
IDP1D2T4	IDP2D2T4	2	Directo	2,5 - 4 A
IDP1D3T4	IDP2D3T4	3	Directo	4 - 6,3 A
IDP1D4T4	IDP2D4T4	4	Directo	6,3 - 10 A
IDP1D5,5T4	IDP2D5,5T4	5,5	Directo	6,3 - 10 A
IDP1D7,5T4	IDP2D7,5T4	7,5	Directo	9 - 14 A